



1. Installazione software del dispositivo

A questo punto, una volta collegato il modem alla porta USB, il Sistema Operativo rileverà un nuovo dispositivo e chiederà come procedere per l'installazione dei driver. Nel caso di Windows 7 il SO rileverà ed installerà i driver per il prodotto. Nel caso si stesse utilizzando un qualunque altro SO diverso da 7, bloccare l'installazione manuale cliccando su **Annulla**.

Passare dunque all'installazione dei driver a seconda del Sistema Operativo utilizzato, seguendo la procedura indicata di seguito:

1. Inserire il CD-Rom contenuto nella confezione e attendere l'avvio del programma Autorun.



Nel caso in cui l'avvio automatico sia stato disabilitato da SO, accedere al contenuto dello stesso e lanciare l'installazione manualmente dal percorso: **<CDROM>:\A01-PU3\Driver\<OSVer>\SETUP.EXE**.

2. Cliccare "**A01-PU3**" per accedere alla pagina relativa al prodotto.
3. Selezionare il sistema operativo utilizzato per avviare il programma di installazione del dispositivo.



Per lanciare direttamente i driver/utility, una volta inserito il CD nell'apposito lettore, lanciare il **setup (CDRom:\A01-PU3\Driver\Sistema Operativo\setup.exe)**.

A questo punto, non resta che creare la connessione remota per l'accesso ad Internet. Di seguito è riportata la procedura per la creazione della stessa sotto i vari ambienti operativi supportati:

1.1 Windows 7

1. Cliccare su **Start -> Pannello di Controllo -> Centro Connessione di rete e Condivisione**.
2. Cliccare su **Configura Nuova Connessione o Rete**.
3. Selezionare **Connessione Remota** e cliccare su **Avanti**.
4. Compilare i campi richiesti ed infine cliccare su **Connetti**.



In caso di problemi verificare quanto segue:

Cliccare su **Start -> Pannello di Controllo -> Centro Connessione di rete e Condivisione -> Modifica Impostazione Scheda**, evidenziare la **Connessione Remota** creata e cliccare il tasto destro e scegliere **proprietà**. Qui verificare nel **TAB Generale** che il modem sia **Conexant USB CX93010 ACF Modem**.

In **Pannello di Controllo->Sistema->Gestione Dispositivi->Modem** selezionare **Conexant USB CX93010 ACF Modem**, cliccare il tasto destro e scegliere **proprietà**, selezionare il Tab **Modem** e spuntare il campo **attendi segnale prima di comporre il numero** e/o sotto il Tab **diagnostica** cliccare sul bottone **Interroga Modem** (dopo qualche tempo il modem dovrebbe rispondere).

2. Rimozione del software

La procedura di disinstallazione è la seguente (tra parentesi le istruzioni per Windows Vista):

- Chiudere eventuali applicazioni attive.
- Cliccare sull'icona **Risorse del Computer** ed andare in **Pannello di controllo**.
- Cliccare sull'icona **Installazioni Applicazioni (Programmi e Funzionalità)**.
- Evidenziare **Conexant UCM92 Data Fax RTAM USB Modem** e cliccare su **Aggiungi/Rimuovi (Disinstalla/Cambia)**.
- Il Sistema Operativo procederà alla rimozione dei driver.
- A questo punto, è possibile rimuovere il WebRunner USB.

3. Installing Your Modem Driver

Please following next steps to install driver/utility:

1. Insert the CD-ROM and the Auto-run program will appear. Alternatively, open a file browser and double click on the autorun.exe file located in the CD directory. In some specific setting on Windows system, you may need to proceed the software manually, go to your Windows Start menu and choose Run, type "**D:\A01-PU3\Driver\<OSVer>\SETUP.EXE**" in the dialog box and click OK.



D:\ will depends on where the CD-ROM drive is located and <Windows OS> will depend on the Windows OS you are using.

2. Click on "**A01-PU3**" icon to select WebRunner USB.
3. Select the current OS that you are using on th PC. Follow the install wizard instructions to complete the installation.



If you need to install the driver manually, refer each Windows OS to the following CD-Rom directory path: **D:\A01-PU3\Driver\<Windows OS>**.



D:\ will depends on where the CD-ROM drive is located and <Windows OS> will depend on the Windows OS you are using.

4. Verifying Your Modem

- From your **Windows desktop**, right-click on **My Computer** icon and click **Properties**.
- Click on the **Hardware** tab and then click **Device Manager**.
- Double-click on the **Modem** device. You should see the **Conexant UCM92 Data Fax RTAM USB Modem** is being listed. This means that your modem driver is successfully installed. If you see a yellow exclamation mark besides **Conexant UCM92 Data Fax RTAM USB Modem**, it means that your driver is not installed successfully. Right-click on the device and then uninstall the modem. Restart the system and then install your modem driver again.



In order for the Quick Connect and V.44 features to work, your ISP must support the V.92 protocol. In order for the Modem on Hold features to work, your ISP must support the V.92 protocol and your phone line must be provisioned with "call waiting". If your phone line is also provisioned with "caller ID on call waiting", then the modem can identify the caller ID information of the incoming call while connected to the V.92 ISP.

V.92 Features Setting

The V.92 Feature Setting application provides control over various V.92 features. When launched you will see the **V.92 Feature** tab.

This tab provides the ability to enable/disable Quick Connect as well as to clear the Quick Connect memory. When you click on the Clear Data button the next V.92 connection will be forced a non Quick Connect connection. All V.92 connection attempts after that will be Quick Connect connections.

This tab also provides the ability to enable/disable V.44 Compression.

For commonly asked questions, please refer to the **Frequently Asked Questions** in the **Installation CD** under the **\Manuals** folder.

For instructions on Modem Settings please refer to the **Modem Settings and V.92 Features Settings** in the **Installation CD** under the **\Manuals** folder.

5. Uninstalling the WebRunner USB

To uninstall the modem, go to the **Control Panel** of your system (Instructions for Windows Vista).

- Open the **Add/Remove Programs (Programs and Features)**.
- Select the **Conexant UCM92 Data Fax RTAM USB Modem** in the **Add/Remove Programs (Uninstall or Change Programs)** and then click on the **Remove (Uninstall/Change)**.
- Follow the on screen instructions to uninstall the modem.

6. Installation des Pilotes sous Windows 7

6.1 Windows 7

Dès que vous connectez le modem au port USB de l'ordinateur, une nouvelle fenêtre apparaîtra (Nouveau matériel détecté). Suivez maintenant la procédure d'installation jusqu'à la fin. A ce point les pilotes ont été installés avec succès, Il faut maintenant créer la connexion Internet.

- **Win 7 :** Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Panneau de configuration**. Double-cliquez sur **Centre Réseau et partage** et cliquez sur **Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau**. Vous arrivez sur la page d'accueil et choisir **Configurer une connexion d'accès à distance**, cochez **Suivant** pour continuer. Maintenant vous insérez : **Nom du fournisseur**, **Numéro de téléphone**, **Nom d'utilisateur**, **Mot de passe** et cliquez sur **Connecter**.

7. Supprimer les drivers et l'utilitaire

Pour supprimer complètement pilotes et utilitaire, lancez le programme de désinstallation (entre parenthèse les instructions pour Windows Vista).

Mais Attention pour désinstaller le modem il faut au préalable enlever les pilotes (le WebRunner USB doit être reluié au PC).

- Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
- Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur **Ajout/Suppression de programmes (Programmes et Fonctionnalités)**.
- Dans la fenêtre **Ajout/Suppression de programmes (Désinstaller ou Modifier un programme)** qui s'affiche, sélectionnez **Conexant UCM92 Data Fax RTAM USB Modem**.
- Cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer (Désinstaller/Modifier)**. Le programme d'installation supprimera les pilotes du modem. Cela peut prendre quelques minutes.
- Débranchez les câbles du modem pour terminer.





Atlantis Land

**Via Pelizza da Volpedo, 59
Cinisello Balsamo – MI – Italy
info@atlantis-land.com**